Configurer Grandstream HT70x

La connexion d'un Grandstream HT702 ou de HT704 est établie par mise au point (automatique) g (voir aussi « Explication de la mise au point STARFACE »). Les 2 ou 4 ports du terminal sont donc créés en tant que comptes SIP individuels sur le STARFACE (voir aussi « Liste récapitulative des terminaux configurés sur STARFACE »).



Remarque: Après la première mise au point du STARFACE, le firmware du terminal est mis à jour. Ce processus peut prendre jusqu'à 10 minutes

Connexion via mise au point (manuelle) One Touch

Si la recherche de téléphone n'aboutit pas sur le STARFACE, il est également possible de connecter le terminal par mise au point (manuelle) via One Touch. De plus, l'adresse IP du terminal doit être transmise à la première étape. À la livraison, les terminaux Grandstream obtiennent leur adresse IP via DHCP. Pour cela, l'adresse IP actuelle du terminal peut être transmise soit par serveur DHCP, soit selon la procédure suivante :

- Connecter un téléphone analogique sur Grandstream HT70x
- retirer les écouteurs et choisir **
- Sélectionner l'option 02

Ensuite, l'adresse IP actuelle est lue en langue anglaise. Pour interroger l'interface web du Grandstream, l'adresse IP peut alors être saisie dans la ligne adresse d'un navigateur au choix. Le mot de passe par défaut pour l'accès administration sur l'interface web est « admin » (sans guillemets »).

Sur l'interface web du terminal, les paramètres suivants marqués en vert peuvent être configurés dans l'onglet « ADVANCED SETTINGS ».

Firmware Upgrade and Provisioning:	Upgrade Via TFTP HTTP HTTPS Firmware Server Path: Config Server Path: <starface-ip>:50080/ap/grandstream</starface-ip>
	XML Config File Password: HTTP/HTTPS User Name:
	HTTP/HTTPS Password:
	Firmware File Prefix: 1.0.4.3_ Firmware File Postfix: Config File Prefix: Config File Postfix:
	Allow DHCP Option 66 to override server: No Pes
	Automatic Upgrade: No Yes, every 10080 minutes(60-5256000). Yes, daily at hour 23 (0-23). Yes, weekly on day 1 (0-6).
	 Always Check for New Firmware at Boot up Check New Firmware only when F/W pre/suffix changes Always Skip the Firmware Check

Quant au chemin de serveur à entrer, il faut suivre la documentation suivante « Chemins d'approvisionnement via One Touch (manuellement) ». Pour terminer la configuration, le terminal doit être redémarré une fois à l'aide du bouton correspondant