

Provider "Telekom ALL IP" konfigurieren

Die "ALL IP"-Produktreihe der Deutschen Telekom umfasst die folgenden Tarife:

- DeutschlandLAN IP Start
- DeutschlandLAN IP Voice/Data S
- DeutschlandLAN IP Voice/Data M
- DeutschlandLAN IP Voice/Data L

Diese Produkte sind im Grundaufbau keine SIP-Trunks und können trotzdem an eine STARFACE angebunden werden. Die Zugangsdaten zu dem VoIP-Anschluss sind an den jeweiligen Internetanschluss gebunden und können daher auch nur über diesen Anschluss genutzt werden.

**Hinweis:** Durch die oben beschriebene Einschränkung ist eine Anbindung dieses Produkts an eine STARFACE Cloud nicht möglich!

Grundsätzlich ist auch die [Übersicht der Portnutzung der STARFACE](#) zu beachten.

- [Kompatibilität](#)
- [Support](#)
- [Funktionsmerkmale](#)
- [Konfiguration des Providers auf der STARFACE](#)

Kompatibilität

Erster Funktionstest	
Datum	02.12.2014
Version der STARFACE	5.8.1.0
Ausgeführt durch:	STARFACE GmbH

Letzter Funktionstest*	
Datum	18.10.2017
Version der STARFACE	6.4.2.24
Ausgeführt durch:	STARFACE GmbH

*Der letzte durchgeführten Funktionstest wurde mit dem Produkt "DeutschlandLAN IP Voice S" durchgeführt. Es besteht die Möglichkeit das sich andere "ALL IP"-Produkte" des Providers in Einrichtungsdetails von diesem Produkt unterscheiden.

Support

Support-Status	
Support durch STARFACE GmbH	
Profil in STARFACE enthalten	
Profil von STARFACE Partner bereitgestellt	
Profil vom Provider bereitgestellt	

Im STARFACE Support Forum findet sich ein eigener Bereich, der sich nur mit der Anbindung der "ALL IP"-Produkte der Deutschen Telekom beschäftigt:

[Telekom ALL IP Forum](#)

Funktionsmerkmale

Ausgehender Anruf

CLIP	
CLIP No Screening	
CLIR	
Blind Transfer nach Extern	
Attended Transfer nach Extern	
DTMF	
Hold	
Conference	
Eingehender Anruf	
CLIP	
CLIP No Screening	
Blind Transfer nach Extern	
Attended Transfer nach Extern	
DTMF	
Hold	
Conference	
Rufumleitung nach Extern	
Rufumleitung CFU	
CFU mit CLIP No Screening	
Rufumleitung CFB	
CFB mit CLIP No Screening	
Rufumleitung CFNA	
CFNA mit CLIP No Screening	

Konfiguration des Providers auf der STARFACE

Im ersten Schritt muss auf der STARFACE eine neue SIP-Leitung angelegt werden (siehe auch "[Leitung für einen SIP-Provider konfigurieren](#)"). Als Providerprofil muss das zum gebuchten Produkt passende Providerprofil ausgewählt werden:

- Telekom DeutschlandLAN IP Start
- Telekom DeutschlandLan IP Voice/Data (S/M/L)



Hinweis: Bis zu der Version 6.4.2.X der STARFACE hieß das entsprechende Profil "Deutsche Telekom Call&Surf".

Da es sich bei den "ALL IP"-Produkten um Einzelanschlüsse handelt, muss für jede Rufnummer eine eigene SIP-Leitung angelegt werden (siehe auch "[Leitung für einen SIP-Provider konfigurieren](#)"). Der Benutzername für die jeweilige Leitung ist in der Regel die Rufnummer (MSN) inklusive der Ortsvorwahl. Zu beachten ist dabei, dass das tatsächlich einzutragene Rufnummernformat von dem gebuchten Produkt abhängig ist. So können z.B. die folgenden Formate Verwendung finden:

- 08912345678

- +498912345678
- usw.

Als Passwort muss das im Telekommunikationscenter festgelegte Passwort verwendet werden. Dabei gilt es zwei Szenarien zu unterscheiden:

- Wird der "authuser" genutzt muss das E-Mail-Passwort verwendet werden (siehe auch ["Authuser bei der Deutschen Telekom ändern"](#)).
- Wird der "authuser" nicht genutzt muss als Passwort "Ihr persönliches Kennwort" vom Zugangsdatenblatt der Deutschen Telekom eingetragen werden.

In dem Reiter "Erweitert" muss beachtet werden das die "ALL IP"-Produkte des Providers das Leistungsmerkmal "CLIP no screening" nicht unterstützen. Das bedeutet das die Checkbox "No Screening" nicht aktiv sein darf:

The screenshot shows the 'Erweitert' (Advanced) configuration tab for a Telekom SIP provider. The 'No Screening' checkbox is highlighted with a red rectangle and is currently unchecked. Other visible fields include 'Leitungspräfix' (set to ***), 'Abwurfplatz' (Standard selected), 'Interne Rufnummer' (empty), 'Rufnummernpräfix' (set to +), and 'Max. Verbindungen' (set to 0). The 'Manuelle Konfiguration' checkbox is also unchecked.

Das Routing muss auf "Leitung" konfiguriert werden, damit bei einem ausgehenden Ruf immer die korrekte Leitung für die jeweilige Rufnummer verwendet wird (siehe auch ["Routing auf der STARFACE konfigurieren"](#)).