

Modul "Chefsekretärin" konfigurieren

Mit diesem Modul können Umleitungen verschiedener Anrufer(-gruppen) auf zwei getrennte Zielnummern konfiguriert werden.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Konfiguration"

Im Reiter **Konfiguration** muss jeweils eine Zielnummer in die beiden folgenden Felder eingetragen werden:

- Zielnummer der Umleitung für erwünschte Anrufer
- Zielnummer der Umleitung für unerwünschte Anrufer

Modul-Konfiguration: Test 22

Allgemein **Konfiguration**

Konfiguration

Zum Einsatz des Moduls muss die gespeicherte Modulkonfiguration im Bereich Benutzer-> Rufnummern einer Rufnummer zugeordnet werden, auf welche die Funktion "Chefsekretärin" angewendet werden soll.

Zielnummer für erwünschte Anrufer:

Zielnummer für unerwünschte Anrufer:

Whitelist:

Nummernmuster	
24	✕
*150112233	✕
55	✕
+	

Blacklist:

Nummernmuster	
721	✕
33	✕
+	

Im ersten Feld wird die Zielnummer angegeben, auf die alle in der Whitelist vermerkten Anrufer weitergeleitet werden (z.B. 123). Im zweiten Feld wird die Zielnummer hinterlegt, auf die in der Blacklist eingetragenen Anrufer weitergeleitet werden (z.B. 789).



Hinweis: Die Whitelist wird immer vor der Blacklist geprüft und die eingehenden Rufe entsprechend weitergeleitet.

In den beiden Feldern **Whitelist** und **Blacklist** werden die Nummern für die jeweilige Liste eingetragen. Dabei muss nicht immer die vollständige Rufnummer angegeben werden, sondern es kann auch mit sogenannten Platzhaltern (Wildcards) gearbeitet werden. Die Wildcard * steht für mehrere beliebige Ziffern und ? für genau eine Ziffer. Einige Anwendungsbeispiele könnten so aussehen:

721	Alle Rufe, die 721 enthalten.
*150112233	Alle Rufe, die mit 150112233 enden.
01??????	Alle Rufe, die mit 01 beginnen und noch 7 weitere Ziffern übertragen.

Nach dem Speichern der Modulkonfiguration, steht in dem [Drop-Down-Menü der Rufnummerneigenschaften](#) ein neuer Auswahlpunkt zur Verfügung.

Daten
Umleitung
Telefone
Rufnummern
iFMC
Tasten
Gruppen
Rechte
Skills

Angezeigte Rufnummer:
Nummer unter...

Primäre interne Rufnummer:
55

Primäre externe Rufnummer:
+49 111 22215

Rufnummer	Standardregel
55	Normaler Anruf
+49 111 22215	Chef-Sek (Che... Normaler Anruf Konferenzraum Software Fax Software Fax2Mail Chef-Sek (Chef-Sek-1)

+ Neue Rufnummer
Speichern
Übernehmen
Abbrechen

Hinweis: Die Rufnummer, für die die Modulkonfiguration ausgewählt wird, darf keine der beiden Zielnummern für erwünschte oder unerwünschte Rufe innerhalb der Modulkonfiguration sein. Dadurch würde sich auf der STARFACE eine Schleife bilden.

Mit diesem Modul können Umleitungen verschiedener Anrufer(-gruppen) auf zwei getrennte Zielnummern konfiguriert werden.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Konfiguration"

Im Reiter **Konfiguration** muss jeweils eine Zielnummer in die beiden folgenden Felder eingetragen werden:

- Zielnummer der Umleitung für erwünschte Anrufer
- Zielnummer der Umleitung für unerwünschte Anrufer

Modul-Konfiguration: Test 22

Allgemein
Konfiguration

Konfiguration

Zum Einsatz des Moduls muss die gespeicherte Modulkonfiguration im Bereich Benutzer-> Rufnummern einer Rufnummer zugeordnet werden, auf welche die Funktion "Chefsekretärin" angewendet werden soll.

Zielnummer für erwünschte Anrufer:

Zielnummer für unerwünschte Anrufer:

Whitelist:

Nummernmuster	
24	X
*150112233	X
55	X
+	

Blacklist:

Nummernmuster	
721	X
33	X
+	

Im ersten Feld wird die Zielnummer angegeben, auf die alle in der Whitelist vermerkten Anrufer weitergeleitet werden (z.B. 123). Im zweiten Feld wird die Zielnummer hinterlegt, auf die in der Blacklist eingetragenen Anrufer weitergeleitet werden (z.B. 789).



Hinweis: Die Whitelist wird immer vor der Blacklist geprüft und die eingehenden Rufe entsprechend weitergeleitet.

In den beiden Feldern **Whitelist** und **Blacklist** werden die Nummern für die jeweilige Liste eingetragen. Dabei muss nicht immer die vollständige Rufnummer angegeben werden, sondern es kann auch mit sogenannten Platzhaltern (Wildcards) gearbeitet werden. Die Wildcard * steht für mehrere beliebige Ziffern und ? für genau eine Ziffer. Einige Anwendungsbeispiele könnten so aussehen:

721	Alle Rufe, die 721 enthalten.
*150112233	Alle Rufe, die mit 150112233 enden.
01??????	Alle Rufe, die mit 01 beginnen und noch 7 weitere Ziffern übertragen.

Nach dem Speichern der Modulkonfiguration, steht in dem [Drop-Down-Menü der Rufnummerneigenschaften](#) ein neuer Auswahlpunkt zur Verfügung.

Daten
Umleitung
Telefone
Rufnummern
iFMC
Tasten
Gruppen
Rechte
Skills

Angezeigte Rufnummer:
Nummer unter...

Primäre interne Rufnummer:
55

Primäre externe Rufnummer:
+49 111 22215

Rufnummer	Standardregel
55	Normaler Anruf
+49 111 22215	Chef-Sek (Che... Normaler Anruf Konferenzraum Software Fax Software Fax2Mail Chef-Sek (Chef-Sek-1)

+ Neue Rufnummer
Speichern
Übernehmen
Abbrechen

Hinweis: Die Rufnummer, für die die Modulkonfiguration ausgewählt wird, darf keine der beiden Zielnummern für erwünschte oder unerwünschte Rufe innerhalb der Modulkonfiguration sein. Dadurch würde sich auf der STARFACE eine Schleife bilden.

Mit diesem Modul können Umleitungen verschiedener Anrufer(-gruppen) auf zwei getrennte Zielnummern konfiguriert werden.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Konfiguration"

Im Reiter **Konfiguration** muss jeweils eine Zielnummer in die beiden folgenden Felder eingetragen werden:

- Zielnummer der Umleitung für erwünschte Anrufer
- Zielnummer der Umleitung für unerwünschte Anrufer

Modul-Konfiguration: Test 22

Allgemein
Konfiguration

Konfiguration

Zum Einsatz des Moduls muss die gespeicherte Modulkonfiguration im Bereich Benutzer-> Rufnummern einer Rufnummer zugeordnet werden, auf welche die Funktion "Chefsekretärin" angewendet werden soll.

Zielnummer für erwünschte Anrufer:

Zielnummer für unerwünschte Anrufer:

Whitelist:

Nummernmuster	
24	X
*150112233	X
55	X
+	

Blacklist:

Nummernmuster	
721	X
33	X
+	

Im ersten Feld wird die Zielnummer angegeben, auf die alle in der Whitelist vermerkten Anrufer weitergeleitet werden (z.B. 123). Im zweiten Feld wird die Zielnummer hinterlegt, auf die in der Blacklist eingetragenen Anrufer weitergeleitet werden (z.B. 789).



Hinweis: Die Whitelist wird immer vor der Blacklist geprüft und die eingehenden Rufe entsprechend weitergeleitet.

In den beiden Feldern **Whitelist** und **Blacklist** werden die Nummern für die jeweilige Liste eingetragen. Dabei muss nicht immer die vollständige Rufnummer angegeben werden, sondern es kann auch mit sogenannten Platzhaltern (Wildcards) gearbeitet werden. Die Wildcard * steht für mehrere beliebige Ziffern und ? für genau eine Ziffer. Einige Anwendungsbeispiele könnten so aussehen:

721	Alle Rufe, die 721 enthalten.
*150112233	Alle Rufe, die mit 150112233 enden.
01??????	Alle Rufe, die mit 01 beginnen und noch 7 weitere Ziffern übertragen.

Nach dem Speichern der Modulkonfiguration, steht in dem [Drop-Down-Menü der Rufnummerneigenschaften](#) ein neuer Auswahlpunkt zur Verfügung.

Daten
Umleitung
Telefone
Rufnummern
iFMC
Tasten
Gruppen
Rechte
Skills

Angezeigte Rufnummer:
Nummer unter...

Primäre interne Rufnummer:
55

Primäre externe Rufnummer:
+49 111 22215

Rufnummer	Standardregel
55	Normaler Anruf
+49 111 22215	Chef-Sek (Che... Normaler Anruf Konferenzraum Software Fax Software Fax2Mail Chef-Sek (Chef-Sek-1)

+ Neue Rufnummer
Speichern
Übernehmen
Abbrechen

Hinweis: Die Rufnummer, für die die Modulkonfiguration ausgewählt wird, darf keine der beiden Zielnummern für erwünschte oder unerwünschte Rufe innerhalb der Modulkonfiguration sein. Dadurch würde sich auf der STARFACE eine Schleife bilden.

Mit diesem Modul können Umleitungen verschiedener Anrufer(-gruppen) auf zwei getrennte Zielnummern konfiguriert werden.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Konfiguration"

Im Reiter **Konfiguration** muss jeweils eine Zielnummer in die beiden folgenden Felder eingetragen werden:

- Zielnummer der Umleitung für erwünschte Anrufer
- Zielnummer der Umleitung für unerwünschte Anrufer

Modul-Konfiguration: Test 22

Allgemein
Konfiguration

Konfiguration

Zum Einsatz des Moduls muss die gespeicherte Modulkonfiguration im Bereich Benutzer-> Rufnummern einer Rufnummer zugeordnet werden, auf welche die Funktion "Chefsekretärin" angewendet werden soll.

Zielnummer für erwünschte Anrufer:

Zielnummer für unerwünschte Anrufer:

Whitelist:

Nummernmuster	
24	X
*150112233	X
55	X
+	

Blacklist:

Nummernmuster	
721	X
33	X
+	

Im ersten Feld wird die Zielnummer angegeben, auf die alle in der Whitelist vermerkten Anrufer weitergeleitet werden (z.B. 123). Im zweiten Feld wird die Zielnummer hinterlegt, auf die in der Blacklist eingetragenen Anrufer weitergeleitet werden (z.B. 789).



Hinweis: Die Whitelist wird immer vor der Blacklist geprüft und die eingehenden Rufe entsprechend weitergeleitet.

In den beiden Feldern **Whitelist** und **Blacklist** werden die Nummern für die jeweilige Liste eingetragen. Dabei muss nicht immer die vollständige Rufnummer angegeben werden, sondern es kann auch mit sogenannten Platzhaltern (Wildcards) gearbeitet werden. Die Wildcard * steht für mehrere beliebige Ziffern und ? für genau eine Ziffer. Einige Anwendungsbeispiele könnten so aussehen:

721	Alle Rufe, die 721 enthalten.
*150112233	Alle Rufe, die mit 150112233 enden.
01??????	Alle Rufe, die mit 01 beginnen und noch 7 weitere Ziffern übertragen.

Nach dem Speichern der Modulkonfiguration, steht in dem [Drop-Down-Menü der Rufnummerneigenschaften](#) ein neuer Auswahlpunkt zur Verfügung.

Daten
Umleitung
Telefone
Rufnummern
iFMC
Tasten
Gruppen
Rechte
Skills

Angezeigte Rufnummer:

Nummer unter...

▼

Primäre interne Rufnummer:

55

▼

Primäre externe Rufnummer:

+49 111 22215

▼

Rufnummer	Standardregel	
55	Normaler Anruf ▼	✕
+49 111 22215	Chef-Sek (Che... ▼ Normaler Anruf Konferenzraum Software Fax Software Fax2Mail Chef-Sek (Chef-Sek-1)	✕

+ Neue Rufnummer

Speichern

Übernehmen

Abbrechen


Hinweis: Die Rufnummer, für die die Modulkonfiguration ausgewählt wird, darf keine der beiden Zielnummern für erwünschte oder unerwünschte Rufe innerhalb der Modulkonfiguration sein. Dadurch würde sich auf der STARFACE eine Schleife bilden.

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)