












Erweiterte Telefoneinstellungen auf der STARFACE

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Telefone"	Reiter "Erweiterte Einstellungen"
	 Admin	 Telefone	Erweiterte Einstellungen

In diesem Reiter können die erweiterten Telefoneinstellungen auf der STARFACE vorgenommen werden. Dabei handelt es sich um die Zugangsdaten für die Weboberfläche und die geschützten Menüs der jeweiligen Telefone.

Authentifizierung für Telefonmenüs: <input checked="" type="checkbox"/>		Verschlüsselung zu unterstützten Telefonen aktivieren: <input type="checkbox"/>	
Herstellerspezifische Einstellungen			
	Aastra		
	Alcatel		
	Admin-Name: <input type="text" value="admin"/>	Benutzer-Name: <input type="text" value="user"/>	
	Admin-Passwort: <input type="text" value="admin"/>	Benutzer-Passwort: <input type="text" value="user"/>	
	Gigaset Pro		
	Grandstream		
	Openstage		
	Panasonic		
	Patton		
	Polycom		
	Snom		
	Tiptel		
	Yealink		

Authentifizierung für Telefonmenüs: Ab Werk ist der Zugriff auf die Telefonmenüs der STARFACE Benutzer durch einen Sicherheitsmechanismus geschützt. Dies führt jedoch dazu, dass das Telefonmenü auf einigen Telefonmodellen nicht verwendet werden kann, da diese den Zugriffsschutz nicht unterstützen. Um das Telefonmenü auf solchen Telefonen dennoch zu verwenden, kann hier via Checkbox die Authentifizierung global für alle Telefonmodelle deaktivieren werden.



Hinweis: Das Deaktivieren der Authentifizierung für Telefonmenüs stellt, insbesondere bei Telefonen, die direkt über das Internet erreichbar sind, ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

Verschlüsselung zu unterstützten Telefonen aktivieren: Ist diese Checkbox aktiviert, wird die Datenübertragung zwischen der Telefonanlage und den Telefonen, die diese Option unterstützen, verschlüsselt.

Herstellerspezifische Einstellungen: Hier können zentral die Passwörter für den Administrationsmodus und, falls vorhanden, den Benutzermodus der verschiedenen von der STARFACE unterstützten Telefonmodelle gepflegt werden. Die hinterlegten Passwörter entsprechen nach der Grundinstallation den Standardpasswörtern der jeweiligen Hersteller und sollten aus Sicherheitsgründen geändert werden. Die geänderten Zugangspasswörter werden bei der nächsten Registrierung der Telefone an der STARFACE automatisch verteilt.



Hinweis: Bitte beachten Sie zur Nutzung des Administrations- und Benutzermodus auf den Telefonen die jeweilige Dokumentation des Herstellers.

Digest-Authentifizierung: Durch diese auswählbare Sonderoption bei den Snom-Endgeräten werden die Zugangsdaten nicht im Klartext, sondern verschlüsselt an das Telefon übermittelt.