

Modul "STARFACE Archivierung" konfigurieren

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter **Grundeinstellungen** müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transferart	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IPv4-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielserver erwartet wird (z.B. mit user@domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers.
Sicherheit	Das verwendete Authentifizierungsverfahren des Zielsystems.



Hinweis: Wird die Transferart „sftp“ verwendet, werden das Eingabefeld „Freigabe“ und das Drop-Down-Menü „Sicherheit“ nicht beachtet.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung

Transferart:

Adresse:

Freigabe:

Unterverzeichnis:

Benutzername:

Passwort:

Sicherheit:

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen

E-Mail-Adresse:

Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

-
-

- Voicemail
- Mitschnitte

biehen jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung i

Gesprächsmitschnitte

Einstellungen für die Archivierung von Audio-Dateien aufgezeichneter Telefonate

Vorhaltungszeit

Dateien von Gesprächsmitschnitten, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und von der Anlage entfernt.

Achtung: Von der Auswahl 0 Tage sind *alle* Mitschnitte betroffen. Die maximale Anzahl ist 192.

Frist in Tagen:

Beginn und Zeitplan

Zeitintervall: Wiederholung jede(n) . Woche
 Start (dd.mm.jjjj): Zeit (hh:mm):

Frist in Tagen: In diesem Eingabefeld wird konfiguriert, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben, bevor sie archiviert werden. Wird die Frist auf den Wert 0 gesetzt, sind immer alle Daten des entsprechenden Bereiches betroffen. Der Maximalwert, der eingetragen werden kann ist 192 Tage.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle Mitschnitte, die älter sind als 64 Tage, einmal pro Woche um jeweils 02:30 Uhr archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.04.2020 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.04.2020 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transferart	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IP-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielsystem erwartet wird (z.B. mit user@domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers.
Sicherheit	Das verwendete Authentifizierungsverfahren des Zielsystems.



Hinweis: Wird die Transferart „sftp“ verwendet, werden das Eingabefeld „Freigabe“ und das Drop-Down-Menü „Sicherheit“ nicht beachtet.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Transferart:	<input type="text" value="smb"/>
Adresse:	<input type="text" value="192.168.2.100"/>
Freigabe:	<input type="text" value="Archiv"/>
Unterverzeichnis:	<input type="text" value="/backup"/>
Benutzername:	<input type="text" value="admin@firmenname.de"/>
Passwort:	<input type="password" value="....."/>
Sicherheit:	<input type="text" value="none"/>

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="admin@test1.de"/>

Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

-
-
-
-

bietsen jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung i	
<input type="button" value="Allgemein"/> <input type="button" value="Grundeinstellungen"/> <input type="button" value="CDR"/> <input type="button" value="Fax"/> <input type="button" value="Voicemail"/> <input checked="" type="button" value="Mitschnitte"/>	
Gesprächsmitschnitte	
Einstellungen für die Archivierung von Audio-Dateien aufgezeichneter Telefonate	
Vorhaltungszeit	
Dateien von Gesprächsmitschnitten, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und von der Anlage entfernt.	
Achtung: Von der Auswahl 0 Tage sind <i>a/l/l</i> e Mitschnitte betroffen. Die maximale Anzahl ist 192.	
Frist in Tagen:	<input type="text" value="64"/>
Beginn und Zeitplan	
Zeitintervall:	<input type="text" value="Woche"/> Wiederholung jede(n) <input type="text" value="1"/> . Woche
Start (dd.mm.jjjj):	<input type="text" value="16"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2020"/> Zeit (hh:mm): <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="30"/>

Frist in Tagen: In diesem Eingabefeld wird konfiguriert, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben, bevor sie archiviert werden. Wird die Frist auf den Wert 0 gesetzt, sind immer alle Daten des entsprechenden Bereiches betroffen. Der Maximalwert, der eingetragen werden kann ist 192 Tage.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle Mitschnitte, die älter sind als 64 Tage, einmal pro Woche um jeweils 02:30 Uhr archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.04.2020 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.04.2020 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter Allgemein aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter Grundeinstellungen müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transferart	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IP-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielserver erwartet wird (z.B. mit user@domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers.
Sicherheit	Das verwendete Authentifizierungsverfahren des Zielsystems.



Hinweis: Wird die Transferart „sftp“ verwendet, werden das Eingabefeld „Freigabe“ und das Drop-Down-Menü „Sicherheit“ nicht beachtet.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Transferart:	<input type="text" value="smb"/>
Adresse:	<input type="text" value="192.168.2.100"/>
Freigabe:	<input type="text" value="Archiv"/>
Unterverzeichnis:	<input type="text" value="/backup"/>
Benutzername:	<input type="text" value="admin@firmenname.de"/>
Passwort:	<input type="password" value="....."/>
Sicherheit:	<input type="text" value="none"/>

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="admin@test1.de"/>

Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

-
-
-
-

biehen jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung i

Gesprächsmitschnitte

Einstellungen für die Archivierung von Audio-Dateien aufgezeichneter Telefonate

Vorhaltungszeit

Dateien von Gesprächsmitschnitten, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und von der Anlage entfernt.

Achtung: Von der Auswahl 0 Tage sind *alle* Mitschnitte betroffen. Die maximale Anzahl ist 192.

Frist in Tagen:

Beginn und Zeitplan

Zeitintervall: Wiederholung jede(n) . Woche
 Start (dd.mm.jjjj): Zeit (hh:mm):

Frist in Tagen: In diesem Eingabefeld wird konfiguriert, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben, bevor sie archiviert werden. Wird die Frist auf den Wert 0 gesetzt, sind immer alle Daten des entsprechenden Bereiches betroffen. Der Maximalwert, der eingetragen werden kann ist 192 Tage.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle Mitschnitte, die älter sind als 64 Tage, einmal pro Woche um jeweils 02:30 Uhr archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.04.2020 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.04.2020 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transferart	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IP-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielsystem erwartet wird (z.B. mit user@domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers.
Sicherheit	Das verwendete Authentifizierungsverfahren des Zielsystems.



Hinweis: Wird die Transferart „sftp“ verwendet, werden das Eingabefeld „Freigabe“ und das Drop-Down-Menü „Sicherheit“ nicht beachtet.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Transferart:	<input type="text" value="smb"/>
Adresse:	<input type="text" value="192.168.2.100"/>
Freigabe:	<input type="text" value="Archiv"/>
Unterverzeichnis:	<input type="text" value="/backup"/>
Benutzername:	<input type="text" value="admin@firmenname.de"/>
Passwort:	<input type="password" value="....."/>
Sicherheit:	<input type="text" value="none"/>

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="admin@test1.de"/>

Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

-
-
-
-

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung i

Gesprächsmitschnitte

Einstellungen für die Archivierung von Audio-Dateien aufgezeichneter Telefonate

Vorhaltungszeit

Dateien von Gesprächsmitschnitten, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und von der Anlage entfernt.

Achtung: Von der Auswahl 0 Tage sind *alle* Mitschnitte betroffen.

Frist in Tagen:

Beginn und Zeitplan

Zeitintervall:
 Wiederholung jede(n) . Woche
 Start (dd.mm.jjjj):
 Zeit (hh:mm):

Frist in Tagen: In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben, bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt, werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle Mitschnitte, die älter sind als 64 Tage, einmal pro Woche um jeweils 02:30 Uhr archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.04.2018 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.04.2018 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transferart	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IP-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielsystem erwartet wird (z.B. user@domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Transferart:	<input type="text" value="smb"/>
Adresse:	<input type="text" value="192.168.2.100"/>
Freigabe:	<input type="text" value="Archiv"/>
Unterverzeichnis:	<input type="text" value="/backup"/>
Benutzername:	<input type="text" value="admin@firmenname.de"/>
Passwort:	<input type="password" value="....."/>
Sicherheit:	<input type="text" value="none"/>

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung, sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="admin@test1.de"/>

Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

-
-
-
-

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung i	
<input type="button" value="Allgemein"/> <input type="button" value="Grundeinstellungen"/> <input type="button" value="CDR"/> <input type="button" value="Fax"/> <input type="button" value="Voicemail"/> <input style="background-color: #f4a460;" type="button" value="Mitschnitte"/>	
Gesprächsmitschnitte	
Einstellungen für die Archivierung von Audio-Dateien aufgezeichneter Telefonate	
Vorhaltungszeit	
Dateien von Gesprächsmitschnitten, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und von der Anlage entfernt.	
Achtung: Von der Auswahl 0 Tage sind <i>alle</i> Mitschnitte betroffen.	
Frist in Tagen:	<input type="text" value="64"/>
Beginn und Zeitplan	
Zeitintervall:	<input type="text" value="Woche"/> Wiederholung jede(n) <input type="text" value="1"/> . Woche
Start (dd.mm.jjjj):	<input type="text" value="16"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2018"/> Zeit (hh:mm): <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="30"/>

Frist in Tagen: In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle CDR-Daten die älter sind als 64 Tage, einmal pro Woche um jeweils 22:15 Uhr, archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.04.2018 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.04.2018 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter Allgemein aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter Grundeinstellungen müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transferart	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IP-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielsystem erwartet wird (z.B. mit user@domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung

Transferart:

Adresse:

Freigabe:

Unterverzeichnis:

Benutzername:

Passwort:

Sicherheit:

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung, sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen

E-Mail-Adresse:

Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

- CDR
- Fax
- Voicemail

• Mitschnitte

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung i

Allgemein | Grundeinstellungen | CDR | Fax | Voicemail | **Mitschnitte**

Gesprächsmitschnitte

Einstellungen für die Archivierung von Audio-Dateien aufgezeichneter Telefonate

Vorhaltungszeit

Dateien von Gesprächsmitschnitten, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und von der Anlage entfernt.

Achtung: Von der Auswahl 0 Tage sind *alle* Mitschnitte betroffen.

Frist in Tagen:

Beginn und Zeitplan

Zeitintervall: Wiederholung jede(n) . Woche

Start (dd.mm.jjjj): Zeit (hh:mm):

Frist in Tagen: In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle CDR-Daten die älter sind als 64 Tage, einmal pro Woche um jeweils 22:15 Uhr, archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.04.2018 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.04.2018 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Rufflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share

(Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht. Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter **Grundeinstellungen** müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transferart	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IP-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielsystem erwartet wird (z.B. mit Domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers. Es muss auch die Dokumentation für die erlaubten Sonderzeichen in Passwörtern beachtet werden.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Transferart:	<input type="text" value="smb"/>
Adresse:	<input type="text" value="192.168.2.100"/>
Freigabe:	<input type="text" value="Archiv"/>
Unterverzeichnis:	<input type="text" value="/backup"/>
Benutzername:	<input type="text" value="admin@firmenname.de"/>
Passwort:	<input type="password" value="....."/>
Sicherheit:	<input type="text" value="none"/>

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung, sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="admin@test1.de"/>

Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

-
-
-
-

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Atchivierung	
<input type="button" value="Allgemein"/> <input type="button" value="Grundeinstellungen"/> <input checked="" type="button" value="CDR"/> <input type="button" value="Fax"/> <input type="button" value="Voicemail"/> <input type="button" value="Mitschnitte"/>	
CDR und Ruflisten	
Einstellungen für die Archivierung des Call Data Records und Bereinigung der Ruflisten	
Vorhaltungszeit	
Einträge, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und aus den Ruflisten entfernt.	
Achtung: Von der Auswahl 0 Tage sind <i>alle</i> Einträge betroffen.	
Frist in Tagen:	<input type="text" value="96"/>
Beginn und Zeitplan	
Timer-Intervall:	<input type="text" value="Week"/> Wiederhole alle <input type="text" value="1"/> Week
Start (dd:mm:jjjj)	<input type="text" value="16"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2015"/> Zeit (hh:mm): <input type="text" value="22"/> <input type="text" value="15"/>

Frist in Tagen: In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle CDR-Daten die älter sind als 96 Tage, einmal pro Woche um jeweils 22:15 Uhr, archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.09.2015 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.09.2015 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

Im Reiter **Grundeinstellungen** müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transferart	Typ der Übertragung (smb oder sftp)
Adresse	IP-Adresse des Zielsystems
Freigabe	Name der Netzwerkfreigabe wie er im Zielsystem hinterlegt ist
Unterverzeichnis	Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional)
Benutzername	Benutzername mit dem auf die Freigabe zugegriffen wird
Passwort	Passwort des Freigabebenutzers



Hinweis: Falls der verwendete Benutzer Mitglied einer Domäne ist muss der Benutzername im Format „user@domäne“ angegeben werden.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung

Transferart: ▼

Adresse:

Freigabe:

Unterverzeichnis:

Benutzername:

Passwort:

Sicherheit: ▼

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung, sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen

E-Mail-Adresse:

Die vier folgenden Reiter

-
-
-
-

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Atchivierung					
Allgemein	Grundeinstellungen	CDR	Fax	Voicemail	Mitschnitte
CDR und Ruflisten					
Einstellungen für die Archivierung des Call Data Records und Bereinigung der Ruflisten					
Vorhaltungszeit					
Einträge, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und aus den Ruflisten entfernt.					
Achtung: Von der Auswahl 0 Tage sind <i>alle</i> Einträge betroffen.					
Frist in Tagen: <input type="text" value="96"/>					
Beginn und Zeitplan					
Timer-Intervall:		<input type="text" value="Week"/>	Wiederhole alle		<input type="text" value="1"/> Week
Start (dd:mm:jjjj)		<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="2015"/>	Zeit (hh:mm): <input type="text" value="22"/> <input type="text" value="15"/>

Frist in Tagen: In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle CDR-Daten die älter sind als 96 Tage, einmal pro Woche um jeweils 22:15 Uhr, archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.09.2015 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.09.2015 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

Im Reiter müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Adresse	IP-Adresse des Zielsystems
Freigabe	Name der Netzwerkfreigabe wie er im Zielsystem hinterlegt ist
Unterverzeichnis	Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional)
Benutzername	Benutzername mit dem auf die Freigabe zugegriffen wird
Passwort	Passwort des Freigabebenutzers



Hinweis: Falls der verwendete Benutzer Mitglied einer Domäne ist muss der Benutzername im Format „user@domäne“ angegeben werden.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Adresse:	<input type="text" value="192.168.2.100"/>
Freigabe:	<input type="text" value="Archiv"/>
Unterverzeichnis:	<input type="text" value="/backup/"/>
Benutzername:	<input type="text" value="admin"/>
Passwort:	<input type="password" value="....."/>

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung, sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="admin@test1.de"/>

Die vier folgenden Reiter

-
-
-
-

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Atchivierung	
<input type="button" value="Allgemein"/> <input type="button" value="Grundeinstellungen"/> <input checked="" type="button" value="CDR"/> <input type="button" value="Fax"/> <input type="button" value="Voicemail"/> <input type="button" value="Mitschnitte"/>	
CDR und Ruflisten	
Einstellungen für die Archivierung des Call Data Records und Bereinigung der Ruflisten	
Vorhaltungszeit	
Einträge, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und aus den Ruflisten entfernt.	
Achtung: Von der Auswahl 0 Tage sind <i>alle</i> Einträge betroffen.	
Frist in Tagen:	<input type="text" value="96"/> ▼
Beginn und Zeitplan	
Timer-Intervall:	<input type="text" value="Week"/> ▼ Wiederhole alle <input type="text" value="1"/> Week
Start (dd:mm:jjjj)	<input type="text" value="16"/> ▼ <input type="text" value="9"/> ▼ <input type="text" value="2015"/> ▼ Zeit (hh:mm): <input type="text" value="22"/> ▼ <input type="text" value="15"/> ▼

Frist in Tagen: In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle CDR-Daten die älter sind als 96 Tage, einmal pro Woche um jeweils 22:15 Uhr, archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.09.2015 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.09.2015 starten. Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

Im Reiter müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Adresse	IP-Adresse des Zielsystems
Freigabe	Name der Netzwerkfreigabe wie er im Zielsystem hinterlegt ist
Unterverzeichnis	Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional)
Benutzername	Benutzername mit dem auf die Freigabe zugegriffen wird
Passwort	Passwort des Freigabebenutzers



Hinweis: Falls der verwendete Benutzer Mitglied einer Domäne ist muss der Benutzername im Format „user@domäne“ angegeben werden.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Adresse:	<input type="text" value="192.168.2.100"/>
Freigabe:	<input type="text" value="Archiv"/>
Unterverzeichnis:	<input type="text" value="/backup/"/>
Benutzername:	<input type="text" value="admin"/>
Passwort:	<input type="password" value="....."/>

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung, sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="admin@test1.de"/>

Die vier folgenden Reiter

-
-
-
-

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Atchivierung	
<input type="button" value="Allgemein"/> <input type="button" value="Grundeinstellungen"/> <input checked="" type="button" value="CDR"/> <input type="button" value="Fax"/> <input type="button" value="Voicemail"/> <input type="button" value="Mitschnitte"/>	
CDR und Ruflisten	
Einstellungen für die Archivierung des Call Data Records und Bereinigung der Ruflisten	
Vorhaltungszeit	
Einträge, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und aus den Ruflisten entfernt.	
Achtung: Von der Auswahl 0 Tage sind <i>alle</i> Einträge betroffen.	
Frist in Tagen:	<input type="text" value="96"/> ▼
Beginn und Zeitplan	
Timer-Intervall:	<input type="text" value="Week"/> ▼ Wiederhole alle <input type="text" value="1"/> Week
Start (dd:mm:jjjj)	<input type="text" value="16"/> ▼ <input type="text" value="9"/> ▼ <input type="text" value="2015"/> ▼ Zeit (hh:mm): <input type="text" value="22"/> ▼ <input type="text" value="15"/> ▼

Frist in Tagen: In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle CDR-Daten die älter sind als 96 Tage, einmal pro Woche um jeweils 22:15 Uhr, archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.09.2015 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.09.2015 starten.