

Appliance im Single user modus booten

Der single-user-mode bietet die Möglichkeit sich an einer Appliance als root-Benutzer anzumelden, ohne das Passwort des root-Benutzers zu kennen (siehe auch "[Passwort für den root-User](#)")



Hinweis: Dieses Vorgehen wird nur erfahrenen Administratoren empfohlen.

Starten in den SUM

1. Monitor und Tastatur an die ausgeschaltete Appliance anschließen
2. Appliance starten
3. Auswahl des ersten Eintrags im GRUB-Bootmenü
4. Über die Taste "e" kann der Eintrag editiert werden und es werden die Detaildaten angezeigt
5. Hinter der Zeile, die mit "linux" beginnt, muss "ro" mit "rw init=/sysroot/bin/sh" ersetzt werden.
6. Strg+X drücken, um in den SUM zu starten.

Ändern des Root-Passworts:

1. Nachdem das System gestartet ist, muss "chroot /sysroot" eingegeben und bestätigt werden.
2. Mit dem Befehl "passwd" (ohne Anführungszeichen) kann ein neues root-Passwort gesetzt werden.
3. Abschließend müssen die folgenden Befehle zum Speichern und Beenden eingegeben werden
 - touch /.autorelabel
 - exit
 - reboot